

UMG 96RM

Variante de produse



UMG 96RM – Analizor de putere multifuncțional

Privire de ansamblu asupra variantelor de produse

Instrument de măsurare patru faze; 50/60 Hz; transformator de curent ... 1/5A, soft programare GridVis®-Basic

Tensiune de alimentare 90 ... 277 V AC, 90 ... 250 V DC	Tensiune de alimentare 24 ... 90 V AC, 24 ... 90 V DC	Intrări digitale	Ieșiri-puls / digitale	Intrări/ieșiri digitale Oricare 3 intrări sau 3 ieșiri	Intrări analogice temperatură / curent rezidual combinabile, cu monitorizare defect	A 4-a intrare transformator de curent	Memorie în MB* ¹	Ceas și baterie	Interfețe						Dimensiuni în mm (H x W x D)	Greutate în Kg	Tip	Număr articol
									RS485 – Modbus	Profibus	Profinet	M-Bus	Ethernet 100BaseT	USB				
•	-	-	2	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	96 x 96 x ca. 78	ca. 0.3	UMG 96RM	52.22.061
-	•	-	2	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	96 x 96 x ca. 78	ca. 0.3	UMG 96RM	52.22.070
•	-	-	2	3	2	•	256	•	•	-	-	-	•	-	96 x 96 x ca. 78	ca. 0.4	UMG 96RM-E	52.22.062
-	•	-	2	3	2	•	256	•	•	-	-	-	•	-	96 x 96 x ca. 78	ca. 0.4	UMG 96RM-E	52.22.063
•	-	4	6	-	-	•	256	•	•	•	-	-	-	•	96 x 96 x ca. 78	ca. 0.3	UMG 96RM-P	52.22.064
-	•	4	6	-	-	•	256	•	•	•	-	-	-	•	96 x 96 x ca. 78	ca. 0.3	UMG 96RM-P	52.22.065
•	-	4	6	-	-	•	256	•	•	-	-	-	-	•	96 x 96 x ca. 78	ca. 0.3	UMG 96RM-CBM	52.22.066
-	•	4	6	-	-	•	256	•	•	-	-	-	-	•	96 x 96 x ca. 78	ca. 0.3	UMG 96RM-CBM	52.22.067
•	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	96 x 96 x ca. 48	ca. 0.3	UMG 96RM-M	52.22.069
-	•	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	96 x 96 x ca. 48	ca. 0.3	UMG 96RM-M	52.22.073
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	96 x 96 x ca. 48	ca. 0.3	UMG 96RM-EL	52.22.068
-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	96 x 96 x ca. 48	ca. 0.3	UMG 96RM-EL	52.22.072
•	-	-	2	3* ²	2	•	-	-	•	-	•	-	•	-	96 x 96 x ca. 78	ca. 0.4	UMG 96RM-PN*³	52.22.090
-	•	-	2	3* ²	2	•	-	-	•	-	•	-	•	-	96 x 96 x ca. 78	ca. 0.4	UMG 96RM-PN*³	52.22.091
Accesorii																		
Cleme de fixare pentru panou cu grosime mai mare de 6 mm sau vibrații puternice																		
																52.22.251		
Comunicație BACnet (UMG 96RM-E)																		
																52.22.081		

- = nu este posibil

• = inclus

*¹ 192 MB disponibilă pentru înregistrări.

*² Nu are ieșire pe puls.

*³ Include 2 interfețe Ethernet conform PROFINET cu switch integrat.

Notă! Pentru maxim 5 (cinci) aparate cu memorie, este suficientă varianta GridVis-Basic.